



Kompakter Einbau in Schaltschränke

Das DELOLUX pilot Axi bzw. Axi PROFINET dient zum einen als Spannungsversorgung, zum anderen als Steuergerät für verschiedene Lampenkombinationen. Zusätzlich dient es als Schnittstelle, um verschiedenste Parameter in den Produktionsprozess zu übergeben bzw. den entsprechenden Betriebsstatus abzufragen.

Technische Daten

Beschreibung	Lampunenabhängiges Basisgerät für bis zu 2 Lampenköpfe
Ansteuerung	Axi: SPS mit bis zu 4 Phoenix-Klemmleisten Axi PROFINET: SPS via PROFINET-Bussystem
Abmessung (B x T x H)	A1i / A1i PROFINET: 184 mm x 305 mm x 146 mm A2i / A2i PROFINET: 250 mm x 305 mm x 146 mm
Betriebstemperatur	+15 °C bis +45 °C
Leistungsaufnahme	A1i / A1i PROFINET: 400 W A2i / A2i PROFINET: 800 W
Einstellungen	Leistungsvorgabe: 15 % bis 100 % (Schrittweite 0,1 %) Belichtungszeit: 0,1 s bis ∞ s
Gebrauchslage	Schaltschrank
Benutzerschnittstelle	Axi: Zweistellige 7-Segmentanzeige
Gewicht	A1i / A1i PROFINET: 5,0 kg A2i / A2i PROFINET: 7,3 kg
Produktkompatibilität	DELOLUX 20 A series DELOLUX 202 A series